

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-pir-md-18b7-ac-230v-do-sterowania-oswietleniem-el-home-p-4574.html>

CZUJKA PIR MD-18B7 AC 230V DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM EL HOME

Cena	33,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MD-18B7
Kod EAN	5905548277134

Opis produktu

Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Kąt detekcji: 360 ° ; Zasięg: Ø 8 m ; Zastosowanie: Do zastosowań wewnętrznych ;

Czujka ruchu MD-18B7 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230V AC Wykrycie ruchu w polu widzenia czujnika powoduje podanie zasilania do odbiornika na czas określony nastawą wbudowanego opóźniacza czasowego Ponadto urządzenie zostało wyposażone w czujnik natężenia światła oraz regulator najwyższego natężenia oświetlenia, przy którym czujka zadziała

Wbudowany w czujkę przełącznik poza trybem PIR, w którym czujka kontroluje zasilanie odbiornika, umożliwia załączenie lub odłączenie sterowanego urządzenia - z pominięciem stanu czujki Maksymalne obciążenie zastosowanego w czujce przekaźnika wynosi 2000W dla obciążenia rezystancyjnego lub 1000W dla obciążenia indukcyjnego

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w sufitach podwieszanych

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	360 °
Zasięg:	Ø 8 m
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	2.2 ... 4.0 m nad podłogą (montaż na ścianie)
Regulacja uchwytu:	
Regulacja czasu załączenia oświetlenia:	10 s ... 15 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	2000 W (obciążenie rezystancyjne) 1000 W (obciążenie indukcyjne)
Odporność na zwierzęta:	
Zasilanie:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Biały
Waga:	0.11 kg

Wymiary:	Ø 115 x 24 mm
Temperatura pracy:	-18 °C ... 40 °C
Producent / Marka:	EL HOME
Gwarancja:	2 lata