

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-dualna-mikrofal-pir-z-kamera-ard2251e-w2868v-dahua-p-818.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR Z KAMERĄ ARD2251E-W2(868V) DAHUA

Cena	832,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARD2251E-W2(868V)
Kod EAN	6923172573650

Opis produktu

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA - seria ARC3800H ; Pasma częstotliwości: 868.0 ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Sygnalizacja alarmu: Sygnał do centrali alarmowej, LED ; Czas pracy na baterii: ~ 3.5 roku ; Kolor: Biały ;

Bezprzewodowa czujka dualna PIR + MW z kamerą i oświetlaczem podczerwieni Kamera umożliwia weryfikację wideo wywołanych zdarzeń alarmowych Przeglądając obrazy w czasie rzeczywistym można szybko i dokładnie reagować na rzeczywiste zdarzenia alarmowe

Czujka przesyła obrazy w wysokiej rozdzielczości z kamery do centrali alarmowej, która przesyła je do aplikacji mobilnej lub centrum alarmowego (CMS/ARC) Urządzenie wykorzystuje technologię transmisji obrazu RF-HD 2.4GHz zapewniając szybkie przesłanie do 6 zdjęć HD o rozdzielczości 1600x1200 px w ciągu 10 sekund

Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z bezprzewodowymi systemami kontroli dostępu Dahua pracującymi w paśmie 868 MHz

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA - seria ARC3800H
Zastosowanie:	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Pasma częstotliwości:	868.0 ... 868.6 MHz (alarm), 2.4 GHz (Transmisja obrazu HD)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m @ 868 MHz , max. 1600 m @ 2.4 GHz RF / 1400 m @ 2.4 GHz RF-HD
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej, LED
Styk antysabotażowy:	
Bateria:	4 x CR123A 3 V (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 3.5 roku
Pobór prądu:	max. 1.5 A 20 µA (tryb czuwania)
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128

	<p>Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</p> <p>Czujka cyfrowa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Możliwość ustawiania czułości PIR - 3 poziomy <ul style="list-style-type: none"> - Kąt detekcji : 90 ° - Zasięg czujnika : 15 m - Odporność na zwierzęta : 40 kg / 80 cm <ul style="list-style-type: none"> - Detekcja ruchu : 0.3 ... 2 m/s - Dwu-kierunkowa kompensacja temperatury - Częstotliwość pracy czujnika MW : 24 GHz <p>Wbudowana kamera CMOS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kąt widzenia kamery : 110 ° <ul style="list-style-type: none"> - Obsługiwane rozdzielczości : 1280 x 960 px, 640 x 480 px, 320 x 240 px, 160 x 120 px - Format zapisu zdjęć : JPEG <ul style="list-style-type: none"> - Tryb dzień/noc - Oświetlacz IR : 15 m <p>Aktualizacja oprogramowania przez chmurę Pamięć podręczna w chmurze dla zapisów wideo i obrazów z okresu 1 tygodnia Alarm niskiego poziomu baterii Wskaźnik sygnału : 868 MHz, 2.4 GHz Montaż do ściany : 2.2 m Tworzywo sztuczne (PC + GF)</p>
Obudowa:	
Klasa szczelności:	IP66
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.71 kg
Wymiary:	263 x 106 x 94 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata