

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/bezprzewodowa-czujka-sufitowa-pir-ax-pro-ds-pdcl12-eg2-we-hikvision-p-5038.html>

BEZPRZEWODOWA CZUJKA SUFITOWA PIR AX PRO DS-PDCL12-EG2-WE Hikvision

Cena	338,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-PDCL12-EG2-WE
Kod EAN	6941264082385

Opis produktu

Współpraca: HIKVISION AX PRO ; Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Zasięg: max. 12 m / 360 ° ; Zakres częstotliwości: 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1600 m ; Sygnalizacja alarmu: Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej ; Zasilanie: 1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie) ;

Cyfrowy pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego

DS-PDCL12-EG2-WE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Współpraca:	HIKVISION AX PRO
Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	max. 12 m / 360 ° z wysokości 2.4 m obszar Ø 8 m z wysokości 4 m obszar Ø 12 m
Regulacja czułości:	Auto, poziom niski
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m ... 4 m
Zakres częstotliwości:	868 MHz - Tri-X Wireless
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Sygnalizacja alarmu:	Dioda LED : Kolor - niebieski, Sygnał do centrali alarmowej
Autodiagnostyka:	
Funkcja prealarmu:	
Odporność na zwierzęta:	
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Wybrane cechy:	SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe

	przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D Wskaźnik sygnału Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalne zarządzanie
Zasilanie:	1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Pobór prądu:	max. 81 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.108 kg
Wymiary:	Ø 101 x 33 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300159
Gwarancja:	2 lata