

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/domofon-cyfrowy-cdnp7accs-st-aco-p-1959.html>

DOMOFON CYFROWY CDNP7ACCS-ST ACO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CDNP7ACCS-ST
Kod EAN	5905997380126

Opis produktu

Kompatybilność: ACO CDN ; Tryb pracy: Slave ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Unique EM 125kHz ; Liczba obsługiwanych abonentów: 255 lokali ; Wyświetlacz: LCD (podgrzewany) ; Podświetlenie: Podświetlenie w kolorze niebieskim ; Zasilanie: 15 V DC / 400 mA lub 12 V AC $\pm$ 0.5 V ; Klasa szczelności: IP42 ; Wytrzymałość mechaniczna: IK07 ;

Centrale domofonowe CDNP to nowoczesne urządzenia z cyfrowym wybieraniem numeru lokalu oraz kodowym otwieraniem drzwi

Obudowa wykonana ze stopu aluminium dodatkowo malowana lakierem proszkowym, zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed aktami wandalizmu oraz wpływem warunków atmosferycznych

Kompatybilność:	ACO CDN
Sposób montażu:	Możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego w zależności od wybranej ramki
Tryb pracy:	Slave
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Unique EM 125kHz
Liczba obsługiwanych abonentów:	255 lokali
Wyświetlacz:	LCD (podgrzewany)
Podświetlenie:	Podświetlenie w kolorze niebieskim
Wejścia:	4 x złącza śrubowe - Złącze zasilania : AC lub DC 1 x złącze śrubowe "INPUT" - Zewnętrzny przycisk otwarcia NO 1 x złącze śrubowe - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali 2 x gniazdo „EXTMOD”
Wyjścia:	2 x złącza śrubowe „ELOCK” - Podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego, rewersyjnego lub modułu przekaźnika CDN-PK 2 x złącza śrubowe - Audio
Długość linii:	1000 m (max)
Typ instalacji:	Cyfrowa 2 żyłowa
Wybrane cechy:	Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu Otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy Centrala może pracować zarówno jako Master lub jako Slave Obsługa 255 4 cyfrowych kodów lokatorskich Obsługa do 6144 breloków Akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi Dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą

	breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach) Możliwość podłączenia wielu aktywnych odbiorników pod tym samym numerem Funkcja portierska Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
Zasilanie:	15 V DC / 400 mA lub 12 V AC $\pm$ 0.5 V
Pobór mocy:	~ 6 W
Obudowa:	Aluminium - malowanie proszkowe
Klasa szczelności:	IP42
Wytrzymałość mechaniczna:	IK07
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.410 kg
Wymiary:	205 x 87 x 29 mm
Producent / Marka:	ACO
Gwarancja:	2 lata