

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/domofon-cyfrowy-cdnp8acc-st-aco-p-1957.html>

DOMOFON CYFROWY CDNP8ACC-ST ACO

Cena	860,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CDNP8ACC-ST
Kod EAN	5905997380003

Opis produktu

Kompatybilność: ACO CDN ; Tryb pracy: Master / Slave ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Unique EM 125kHz ; Liczba obsługiwanych abonentów: 255 lokali ; Wyświetlacz: LCD (podgrzewany) ; Zasilanie: 15 V DC / 400 mA lub 12 V AC $\pm$ 0.5 V ;

Centrale domofonowe CDNP to nowoczesne urządzenia z cyfrowym wybieraniem numeru lokalu oraz kodowym otwieraniem drzwi

Obudowa wykonana ze stopu aluminium dodatkowo malowana lakierem proszkowym, zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed aktami wandalizmu oraz wpływem warunków atmosferycznych

Kompatybilność:	ACO CDN
Sposób montażu:	Możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego w zależności od wybranej ramki
Tryb pracy:	Master / Slave
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Unique EM 125kHz
Liczba obsługiwanych abonentów:	255 lokali
Wyświetlacz:	LCD (podgrzewany)
Podświetlenie:	Podświetlenie w kolorze niebieskim
Wejścia:	4 x złącza śrubowe - Złącze zasilania : AC lub DC 1 x złącze śrubowe "INPUT" - Zewnętrzny przycisk otwarcia NO 1 x złącze śrubowe - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali
Wyjścia:	2 x gniazdo „EXTMOD” 2 x złącza śrubowe „ELOCK” - Podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego, rewersyjnego lub modułu przekaźnika CDN-PK 2 x złącza śrubowe - Audio 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia
Długość linii:	przełącznikowego 1000 m (max)
Typ instalacji:	Cyfrowa 2 żyłowa
Wybrane cechy:	Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu Otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy Centrala może pracować zarówno jako Master lub jako Slave Obsługa do 1536 breloków

	Akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi Dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach) Możliwość podłączenia wielu aktywnych odbiorników pod tym samym numerem Funkcja portierska Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
Zasilanie:	15 V DC / 400 mA lub 12 V AC $\pm$ 0.5 V
Pobór mocy:	~ 6 W
Obudowa:	Aluminium - malowanie proszkowe
Klasa szczelności:	IP42
Wytrzymałość mechaniczna:	IK07
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.450 kg
Wymiary:	205 x 90 x 32 mm
Producent / Marka:	ACO
Gwarancja:	2 lata