

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-bcs-nvr0802-4k-p-iii-8-kanalow-8-poe-bcs-line-p-3831.html>

REJESTRATOR IP BCS-NVR0802-4K-P-III 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS Line

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-NVR0802-4K-P-III
Kod EAN	5902887079078

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px ; Obsługa audio: 8 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Obsługiwane dyski twarde: 2 x 10 TB SATA III ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 szt. / 2 szt. ;

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA III Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Porty szeregowo:	RS-232, RS-485
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przeływność (bitrate):	max. 320 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja BCS Manager iOS (iPhone). Darmowa aplikacja BCS Manager

Android:

Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 szt. / 2 szt. - Wyjście przekaźnikowe
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Dużo protokołów
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
USB:	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Wybrane funkcje:	Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at), max. 130 W (łącznie)
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 14.5 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.77 kg
Wymiary:	375 x 327 x 53 mm, RACK 19", 1U
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata