

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-ds-7616nxi-k2-16-kanalow-acusense-hikvision-p-3860.html>

## REJESTRATOR IP DS-7616NXI-K2 16 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-7616NXI-K2</b>
Kod EAN	<b>6931847175184</b>

### Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px ; Obsługa audio: 16 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 2 x 10 TB SATA ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1 ;

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Przeływność (bitrate):	max. 160 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
ONVIF:	max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>

Android: Darmowa

Domyślny adres IP:	iOS. Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów detekcja twarzy Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy
USB:	NVR z serii AcuSense 2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.76 kg
Wymiary:	380 x 322 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303616121
Gwarancja:	<b>3 lata</b>