

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e1309p-ei-8-portowy-hikvision-p-1902.html>

## SWITCH POE DS-3E1309P-EI 8-PORTOWY Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-3E1309P-EI</b>
Kod EAN	<b>6941264052883</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink ; Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port Uplink ; Maksymalna sumaryczna moc: 110 W ;

Switch PoE DS-3E1309P-EI zapewniający płynną transmisję siecią z prędkością 10 / 100 Mbps

8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE) Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s

Porty LAN:	8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	16k
Zarządzanie:	
Tryby pracy:	Extend On : 300 m, 10 Mb/s
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1 - Uplink
Wybrane cechy:	Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+) Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-) Watchdog PoE - Porty 1 ... 8 Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <a href="#">Hik-Connect</a> dla urządzeń mobilnych Podgląd topologii oraz stanu sieci Kontrola przepływu danych Powiadamianie alarmowe Zdalna aktualizacja oprogramowania Logi systemowe Możliwość montażu na ścianie CE, FCC, RoHS
Certyfikaty:	
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)

---

Pobór mocy:	max. 120 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.364 kg
Wymiary:	170 x 93 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801788
Gwarancja:	<b>3 lata</b>