

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wzmacniacz-antenowy-ai-133-alcad-p-3975.html>

WZMACNIACZ ANTENOWY AI-133 ALCAD

Cena	81,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AI-133
Kod EAN	8425988904577

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 86 MHz ... 862 MHz 5 MHz ... 65 MHz Kanał zwrotny ; Liczba wejść/wyjść: 1 / 1 + 1 (1 x test: -15dB) ;

Wzmacniacz AI-133 stosowany jest jako wzmacniacz abonencki w celu rozproszania sygnału z telewizji kablowej lub instalacji zbiorczej do kilku odbiorników

Ze względu na brak luk w paśmie pracy, wzmacniacz może być wykorzystywany w każdej sieci kablowej. Może być także stosowany do rozproszania sygnałów z instalacji zbiorczej. Regulacja wzmocnienia połączona jest z korekcją charakterystyki tłumienia kabla.

Wzmacniacz posiada pasywny kanał zwrotny KZ 0 - 65 MHz, co pozwala na podłączenie do niego modemu kablowego. Możliwe jest użycie go w instalacjach wykorzystujących przewodowe przedłużacze pilota np. Power Link.

Zakres częstotliwości:	86 MHz ... 862 MHz 5 MHz ... 65 MHz Kanał zwrotny
Liczba wejść/wyjść:	1 / 1 + 1 (1 x test: -15dB)
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	24 dB ± 1 dB , -2.5 dB ± 0.5 dB Kanał zwrotny
Regulacja wzmocnienia:	18 / 13 dB
Współczynnik szumów:	6 dB ± 1 dB
IMA3 60dB:	110 dBμV
Tłumienie niedopasowania:	> 10 dB
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	5.5 VA
Producent / Marka:	ALCAD
Gwarancja:	2 lata