

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wzmacniacz-antenowy-aws-1036-ams-p-8819.html>

WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-1036 AMS

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 166,75 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | AWS-1036 |
| Kod EAN | 5902887012907 |

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 87 MHz ... 790 MHz ; Liczba wejść/wyjść: 1 / 4 ; Wzmocnienie : 20 dB / 27 dB \pm 2 dB ;

AWS-1036 przeznaczony jest do wzmocnienia i podziału sygnału TV na 4 domowe instalacje antenowe zbudowane z zastosowaniem anten pasmowych połączonych zwrotnicą. Regulacja wzmocnienia pozwala na dopasowanie poziomu sygnału w całej instalacji.

Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Zakres częstotliwości: | 87 MHz ... 790 MHz |
| Liczba wejść/wyjść: | 1 / 4 |
| Impedancja wejściowa / wyjściowa: | 75 Ω |
| Typ złącz: | "F" |
| Wzmocnienie : | 20 dB / 27 dB \pm 2 dB |
| Regulacja wzmocnienia: | 0 dB ... 14 dB (+/- 1dB) |
| Współczynnik szumów: | \leq 5 dB \pm 1 dB |
| Maksymalny poziom wyjściowy: | 102 dB μ V |
| IMA3 60dB: | 96 dB μ V |
| IMA2 60dB: | 83 dB μ V |
| Tłumienie niedopasowania: | 10 dB |
| Temperatura pracy: | -25 °C ... 55 °C |
| Zasilanie: | 12 V DC / 250 mA |
| Waga: | 0.3 kg |
| Wymiary: | 124 x 88 x 27 mm |
| Producent / Marka: | AMS |
| Gwarancja: | 2 lata |