

Dane aktualne na dzień: 12-04-2026 01:19

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zwrotnica-za-106ams-ams-p-4075.html>



## ZWROTNICA ZA-106AMS AMS

Cena	<b>50,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ZA-106AMS</b>
Kod EAN	<b>5902887073816</b>

### Opis produktu

Wejście: FM : 87 ... 110 MHz, VHF/UHF : 174 ... 694 MHz + DC ;

Zwrotnica antenowa ZA-106AMS z 2 wejściami stosowana jest jako element sumujący sygnały z 2 anten (sygnały pasma FM (87...110 MHz), oraz pasma VHF+UHF (174...694 MHz)), montowana jest na maszcie antenowym, w pobliżu zestawu antenowego

Posiada dodatkowy filtr ograniczający pasmo UHF powyżej 700 MHz

ZA-106AMS umożliwia przesłanie zasilania DC max. 24V/250mA do zasilania wzmacniacza montowanego w puszcze anteny (zasilanie możliwe jest w gałęzi VHF/UHF)

Wejście:	FM : 87 ... 110 MHz - Gniazdo F, VHF/UHF : 174 ... 694 MHz + DC - Gniazdo F
Impedancja:	75 Ω
Tłumienie przepustowe:	1 dB
Tłumienie zaporowe:	≥ 40 dB
Przejście stałoprądowe:	max. 24 V / 250 mA
Wybrane cechy:	Wbudowany filtr >700 MHz
Obudowa:	Metalowa - Ekranowana + Tworzywo sztuczne
Mocowanie:	Do masztu
Waga:	0,09 kg
Wymiary:	90 x 54 x 34 mm
Gwarancja:	<b>3 lata</b>
Producent / Marka:	AMS