

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-pir-dg-55plus-paradox-p-7536.html>

CZUJKA PIR DG-55/PLUS PARADOX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DG-55/PLUS
Kod EAN	5902887030932

Opis produktu

Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Zasięg: 12 x 12 m ; Kąt detekcji: 110 ° ; Pasywny czujnik podczerwieni DG-55/PLUS przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń Dzięki zaawansowanym algorytmom analizy sygnału wyróżnia się on bardzo stabilną pracą i niskim współczynnikiem fałszywych alarmów

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	12 x 12 m
Kąt detekcji:	110 °
Zalecana wysokość montażu:	2.1 ... 2.7 m
Regulacja czułości:	
Autodiagnostyka:	
Odporność na zwierzęta:	
Funkcja prealarmu:	
Maksymalne obciążenie wyjść:	28 V DC / 100 mA
Wyjścia alarmowe:	NC
Czas sygnalizacji naruszenia:	3 s
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3.5 m/s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Zasilanie:	9 ... 16 V DC
Maksymalny pobór prądu:	15 mA
Wybrane cechy:	<p>Wymienne soczewki Fresnela Zabezpieczenia antysabotażowe Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału) Cyfrowa technologia przetwarzania sygnałów impulsowych Algorytm Digital Shield redukujący liczbę fałszywych alarmów Metalowy ekran zabezpieczający przed zakłóceniami EMI, RFI Tryb testowy EN 50131</p>
Klasa środowiskowa:	II klasa zabezpieczenia klasa I

Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.096 kg
Wymiary:	74 x 101 x 56 mm
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata