

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-pir-dg-75plus-paradox-p-6973.html>

## CZUJKA PIR DG-75/PLUS PARADOX

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DG-75/PLUS</b>
Kod EAN	<b>5902887025310</b>

### Opis produktu

Zastosowanie: Wewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Zasięg: 11 x 11 m ; Kąt detekcji: 90 ° ; Odporność na zwierzęta: ;

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, odporna na zwierzęta o masie do 40 kg Dzięki zaawansowanym algorytmom analizy sygnału wyróżnia się on bardzo stabilną pracą i niskim współczynnikiem fałszywych alarmów

Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	2 x Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	11 x 11 m
Kąt detekcji:	90 °
Zalecana wysokość montażu:	2.0 m ... 2.7 m
Regulacja czułości:	
Autodiagnostyka:	
Odporność na zwierzęta:	
Funkcja prealarmu:	
Maksymalne obciążenie wyjść:	28 V DC / 100 mA
Wyjścia alarmowe:	NC
Czas sygnalizacji naruszenia:	5 s
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3.5 m/s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Zasilanie:	11 ... 16 V DC
Maksymalny pobór prądu:	40 mA (max)
Wybrane cechy:	Soczewki Fresnela z filtrem UV Zabezpieczenia antysabotażowe Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału) Cyfrowa technologia przetwarzania sygnałów impulsowych

---

	Algorytm Digital Shield redukujący liczbę fałszywych alarmów Tryb testowy EN50131-2-2 Grade 2 Klasa II
Klasa środowiskowa:	
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.13 kg
Wymiary:	74 x 126 x 60 mm
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata