

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-pir-dg-85-paradox-p-7531.html>

CZUJKA PIR DG-85 PARADOX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DG-85
Kod EAN	5902887018794

Opis produktu

Zastosowanie: Zewnętrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Zasięg: 11 x 11 m ; Kąt detekcji: 90 ° ; Odporność na zwierzęta: ;

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, odporna na zwierzęta o masie do 40 kg Dzięki zaawansowanym algorytmom analizy sygnału wyróżnia się on bardzo stabilną pracą i niskim współczynnikiem fałszywych alarmów

Zastosowanie:	Zewnętrzna
Pyroelement:	2 x Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	11 x 11 m
Kąt detekcji:	90 °
Zalecana wysokość montażu:	2.1 m
Regulacja czułości:	
Autodiagnostyka:	
Odporność na zwierzęta:	
Funkcja prealarmu:	
Maksymalne obciążenie wyjść:	28 V DC / 100 mA
Wyjścia alarmowe:	NC
Czas sygnalizacji naruszenia:	5 s
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3.5 m/s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Zasilanie:	9 ... 16 V DC
Maksymalny pobór prądu:	40 mA
Wybrane cechy:	Soczewki Fresnela z filtrem UV Zabezpieczenia antysabotażowe Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału) Cyfrowa technologia przetwarzania sygnałów impulsowych Algorytm Digital Shield redukujący liczbę fałszywych alarmów Tryb testowy EN 50131-2-2
Klasa środowiskowa:	II klasa zabezpieczenia Klasa IV

Temperatura pracy:	-35 °C ... 50 °C
Kolor:	Biały / Srebrny
Waga:	0.218 kg
Wymiary:	82 x 177 x 72 mm
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata