

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/czujka-ruchu-or-cr-261-ac-230v-do-montazu-w-puszce-elektrycznej-p-5547.html>

## CZUJKA RUCHU OR-CR-261 AC 230V DO MONTAŻU W PUSZCE ELEKTRYCZNEJ

Cena	<b>52,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-261</b>
Kod EAN	<b>5900378654742</b>

### Opis produktu

Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Kąt detekcji: 160 ° ; Zasięg: max. 9 m ; Zastosowanie: Do zastosowań wewnętrznych ; Kolor: Biały ;

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu w puszcze elektrycznej Ø60mm Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca instalacji Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 160 stopni Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby

Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	160 °
Zasięg:	max. 9 m
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	1 ... 1.8 m (montaż na ścianie)
Czas sygnalizacji naruszenia:	10 s ... 7 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	300 W
Odporność na zwierzęta:	
Pobór mocy:	0.5 W
Kolor:	Biały
Montaż:	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów, średnica puszki : Ø 60 mm
Wybrane cechy:	IP20

---

Waga:	Współpraca z oświetleniem LED - 150 W (max) 0.08 kg
Zasilanie:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Wymiary:	86 x 86 x 42 mm
Producent / Marka:	ORNO
Gwarancja:	2 lata