

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-pixelboxblebox-wi-fi-5-12v-dc-p-3457.html>



## INTELIAGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi-Fi, 5 ... 12 V DC

Cena	<b>121,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>PIXELBOX/BLEBOX</b>
Kod EAN	<b>5900168580299</b>

### Opis produktu

Zastosowanie: cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815 ; Napięcie znamionowe: 5 ... 12 V DC ; Maksymalne łączne obciążenie: 60 W (zasilanie), 20 mA (sterowanie) ; Liczba wejść: 1 ; Liczba wyjść: 1 (zasilanie), 1 (sterowanie) ; Typ złącza: zaciski skręcane ; Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g ; Wybrane cechy: Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola głosem, predefiniowane efekty, modyfikacja efektów, Obsługa technologii µWiFi ;

Sterownik PIXELBOX/BLEBOX umożliwia pełną kontrolę cyfrowej taśmy LED (sterowanie kolorami, efektami, czasem zmiany, itp.) Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi Sterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Uwaga! %s Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do masy Urządzenie może działać z przyciskami monostabilnymi (chwilowymi)

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815
Napięcie znamionowe:	5 ... 12 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie)
Całkowity maksymalny prąd:	5 A
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	1 (zasilanie) , 1 (sterowanie)
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android

Wybrane cechy:	<p>Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</p> <p>Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,  harmonogram,  programator czasowy,  dostęp zdalny,  kontrola głosem,</p> <p>Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany umożliwia  dowolną aranżację wnętrza  predefiniowane efekty,  modyfikacja efektów,</p> <p>Możliwość sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z  360 diod, grup lub matryc</p> <p>Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona  (oszczędność energii)</p> <p>Obsługa technologii <a href="#">pWiFi</a></p> <p>Tworzywo sztuczne</p>
Obudowa:	
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	36 x 26 x 19 mm
Producent / Marka:	BleBox
Gwarancja:	2 lata