

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontaktron-cylindryczny-b-21-br-satel-p-5100.html>

KONTAKTRON CYLINDRYCZNY B-21-BR SATEL

Cena	15,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B-21-BR
Kod EAN	5905033338111

Opis produktu

Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna ; Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 100 V ; Maksymalny prąd przełączalny: 500 mA ; Odległość zamknięcia styków kontaktronu: 19 mm ; Odległość otwarcia styków kontaktronu: 20 mm ; Kolor: Brązowy ;

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Czujnik przeznaczony jest do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik

Czujnik jest montowany na wcisk

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	100 V
Maksymalny prąd przełączalny:	500 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	19 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	20 mm
Wybrane cechy:	Długość przewodu : 45 cm Średnica otworu montażowego dla czujnika : 6.5 mm Średniej wielkości hermetyczna obudowa z kołnierzem kwadratowym
Kolor:	W zestawie załączony uchwyt do zamocowania magnesu Brązowy
Wymiary:	10 x 10 x 27 mm (z kołnierzem) 55 x 20 x 12 mm (w uchwycie)
Waga:	0.006 kg (czujnik) 0.007 kg (Uchwyt + magnes)
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata