

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/konwerter-tv-sat-konwwideband-opti-opticum-p-4006.html>

KONWERTER TV-SAT KONW/WIDEBAND-OPTI OPTICUM

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KONW/WIDEBAND-OPTI
Kod EAN	5901912288461

Opis produktu

Częstotliwość wyjściowa: 290 ... 2340 MHz ; Częstotliwość oscylatora: 10.41 GHz ; Liczba wyjść: 2 szt. Gniazdo F - Polaryzacja pionowa i pozioma ;

KONW/WIDEBAND-OPTI dedykowany jest dla instalacji działających w systemie Wideband, opartych o multiswitche LNB Wideband różni się od standardowych konwerterów typu quattro tym, iż posiada dwa wyjścia sygnału (H + V) zamiast czterech, dlatego instalacja oparta o jednego satelitę wymaga tylko dwóch przewodów satelitarnych poprowadzonych od LNB do multiswitcha

Typ:	WIDEBAND
Częstotliwość wejściowa:	10.7 GHz ... 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa:	290 ... 2340 MHz
Częstotliwość oscylatora:	10.41 GHz
Współczynnik szumów:	0.1 dB (typowo)
Liczba wyjść:	2 szt. Gniazdo F - Polaryzacja pionowa i pozioma
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Przełącznik LNB:	
Wzmocnienie :	50 ... 60 dB
Przełączenia polaryzacji H/V:	
Zasilanie:	12 ... 19 V DC
Średnica uchwytu:	40 mm
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.13 kg
Wymiary:	115 x 100 x 58 mm
Producent / Marka:	OPTICUM
Gwarancja:	2 lata