

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-universalny-ut-131b-uni-t-p-5369.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-131B UNI-T

Cena	49,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-131B
Kod EAN	6935750513262

Opis produktu

UT-131B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, diod; Wybrane cechy: Pomiar stopnia rozładowania baterii: 12V, 9V, 1.5V ;

UT-131B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, diod Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV ± (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 200 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 250 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V ± (1.2% + 3) @ 0.1 V , 250 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μA ± (1% + 2) @ 0.1 μA , 200 mA ± (1% + 2) @ 0.1 mA , 10 A ± (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (1% + 2) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 2) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (0.8% + 2) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (0.8% + 2) @ 100 Ω , 20 MΩ ± (1.2% + 3) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Pomiar stopnia rozładowania baterii: 12V, 9V, 1.5V

	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Hold - zatrzymanie wskazania miernika Wskaźnik niskiego poziomu baterii Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	134 x 77 x 47 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata