

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/multiswitch-tms-98s-9-wejsc-8-wyjsc-triax-p-1863.html>

## MULTISWITCH TMS-9/8S 9 WEJŚĆ / 8 WYJŚĆ TRIAX

Cena	<b>487,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TMS-9/8S</b>
Kod EAN	<b>5702663187023</b>

### Opis produktu

Wejścia: 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktywne / 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne, 8 x 950 MHz ... 2200 MHz ; Wyjścia: 8 x 47 ... 2200 MHz ; Sygnały przełączające: 13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0 ;

Wejścia:	1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktywne / 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne,
Wyjścia:	8 x 950 MHz ... 2200 MHz 8 x 47 ... 2200 MHz
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	0 dB
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	0 ... 5 dB
Separacja:	Interpolaryzacyjna H/V : 30 dB Między wejściami SAT/TV : 30 dB Wyjść : 30 dB - SAT Wyjść : 25 dB - TV
Tłumienie odbić:	Wejście TV : > 10 dB Wejście SAT : > 10 dB Wyjścia : > 10 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	100 dB $\mu$ V (-35dB IMD3)
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	90 dB $\mu$ V (-60dB IMD3)
Sygnały przełączające:	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0
Zasilanie konwertera:	max. 1000 mA
Zasilanie przedwzmacniaczy:	
Zasilanie:	180 ... 264 V AC
Waga:	0.81 kg
Wymiary:	270 x 142 x 64 mm
Producent / Marka:	TRIAX
Gwarancja:	6 lat