

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/reflektor-led-z-czujnikiem-ruchu-ad-nl-6253blr4-adviti-p-4062.html>

## REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU AD-NL-6253BLR4 ADVITI

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>52,04 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>AD-NL-6253BLR4</b> |
| Kod EAN          | <b>5908254826399</b>  |

### Opis produktu

Strumień świetlny: 1600 lm ; Barwa światła: Neutralna, 4000 K ; Wyłącznik zmierzchowy; Zasilanie: 230 V AC ; Moc czynna: 20 W ; Wybrane cechy: Czujnik PIR - Wbudowany, Regulowana czułość detekcji PIR, Regulacja czułości czujnika zmierzchowego, Regulacja czasu świecenia, Klasa odporności mechanicznej : IK04 ; Klasa szczelności: IP44 ;

Reflektor do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych Nieporównywalnie większa żywotność diod LED w stosunku do tradycyjnej żarówki halogenowej zapewnia tanią i bezawaryjną pracę

Wbudowany czujnik zmierzchowy zapobiega załączaniu lampy w świetle dziennym Czujka PIR pozwala automatycznie załączać oświetlenie tylko w obecności osób, co przekłada się zarówno na zwiększoną żywotność diod, jak i zminimalizowane zużycie energii elektrycznej

Zastosowanie wielu diod LED umożliwi lepsze odprowadzenie ciepła, a przez to dłuższą żywotność reflektora oraz pozwala uzyskać równomierny strumień świetlny

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP44

|                        |  |
|------------------------|--|
| Strumień świetlny:     | 1600 lm  |
| Barwa światła:         | Neutralna, 4000 K  |
| Wyłącznik zmierzchowy: |  |
| Zasilanie:             | 230 V AC   |
| Moc czynna:            | 20 W   |
| Współczynnik mocy:     | 0.8  |
| CRI:                   | > 80   |
| Wybrane cechy:         | <p>Diody LED SMD<br/> Żywotność LED 30 000 h<br/> Solidne wykonanie<br/> Czujnik PIR - Wbudowany, Zasięg : 4 ... 8 m, Kąt detekcji : 120 °<br/> Regulowana czułość detekcji PIR,<br/> Regulacja czułości czujnika zmierzchowego : 10 ... 2000 lx,<br/> Regulacja czasu świecenia : 10 ... 600 s,</p> |

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obudowa:           | Klasa odporności mechanicznej : IK04<br>Aluminium |
| Klasa szczelności: | IP44  |
| Temperatura pracy: | -20 °C ... 50 °C                                  |
| Waga:              | 0.27 kg   |
| Wymiary:           | 120 x 140 x 65 mm                                 |
| Producent / Marka: | ORNO / ADVITI                                     |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>                                     |