

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-bcs-b-nvr100120-10-kanalow-bcs-basic-p-3811.html>

REJESTRATOR IP BCS-B-NVR1001(2.0) 10 KANAŁÓW BCS BASIC



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-B-NVR1001(2.0)
Kod EAN	5904890707375

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px ; Obsługa audio: 10 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 6 TB SATA ;

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	10 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 64 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/10 kanałów
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe:	P2P, UPnP, DHCP
ONVIF:	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS Manager
RTSP URL:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	
USB:	2 x USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 3 W (bez HDD)
Waga:	0.77 kg
Wymiary:	260 x 243 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	3 lata

Android: Darmowa