

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-nvr2104-s3-4-kanaly-dahua-p-4221.html>

REJESTRATOR IP NVR2104-S3 4 KANAŁY DAHUA

Cena	311,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NVR2104-S3
Kod EAN	6923172533159

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px, ; Obsługa audio: 4 Kanały ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 16 TB SATA ;

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px,
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 12 Mpx, 30 kl/s 1 @ 8 Mpx, 30 kl/s 2 @ 5 Mpx, 30 kl/s 3 @ 4 Mpx, 30 kl/s 6 @ 1080p, 30 kl/s
Przeptywność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF:	

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną 192.168.1.108
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Sterowanie IP PTZ
Detekcja ruchu:	
USB:	2 szt. USB 2.0
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Detekcja ruchu Strefy prywatności
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	205 x 206 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Android: